

Kamera SEC24-LUG für Einbaumontage vorbereiten:

1. Bohrung herstellen:



Für den Einbau der Kamera wird zunächst eine Bohrung von 55 – 58mm benötigt. Fertigen Sie diese Bohrung mit einem geeigneten Werkzeug, wie z.B. einer Lochsäge. Testen Sie vor dem Anfertigen der Bohrung die optimale Lage der Kamera. Die Blickrichtung ist bei der Kamera vorgegeben und kann später nicht verändert werden.

2. Blende entfernen:



Auf der Sichtseite der Kamera befindet sich ein mit einfachem Sprühkleber aufgeklebter Verblendungsring aus Aluminium mit Beschriftung. Dieser Ring kann mit einem Cuttermesser oder sonstigem spitzen, bzw. scharfen Gegenstand vorsichtig entfernt werden. Auf diesem Ring befindet sich zusätzlich eine Schutzfolie, die dann später abgezogen werden kann.

3. Kamera befestigen:



Nachdem der Ring entfernt wurde kann die Kamera mit 3 einfachen Spaxschrauben befestigt werden.
Drücken Sie anschließend den Verblendungsring wieder in die Führung über den Bohrlöchern. Nehmen Sie ggf. etwas zusätzlichen Klebstoff für bessere Haftung.