

RLC-811WA

Smarte 4K UHD Wi-Fi 6 Überwachungskamera mit farbiger Nachtsicht

- 4K 8MP Ultra HD
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- Farbige Nachtsicht
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Resolution	3840 x 2160 (8 Megapixels) bei 15fps
Objektiv	f=2,7 - 13,5 mm; Max: F1,6
Videoformat	H.265
Zoom	5X optischer Zoom
Sichtfeld	Horizontal: 100°- 31° Vertikal: 55°- 17° Diagonal: 123°-39°
Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30m; LED: 4Stk./3W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights (5Stk./4W/6500K)
Frame Rate	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 15fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Code Rate	Mainstream: 1024Kbps - 6144Kbps (Standard: 4096Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)

Audio	2-Wege-Audio
Power Requirements	
Power Requirements	DC 12,0V 2A, <12W
Schnittstelle	
Power Port	DC-Stromeingang
Ethernet Port	1 x 10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 256GB microSD-Karte
Reset Button	Ja
Audio In/Out	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
Standard	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	
Browsers Supported	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocols & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
User Access	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smart Alarm	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Recording Modes	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung

Time Lapse	Ja
Smart Home Compatibility	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Weatherproof	IP67
Mechanical	
Dimensions	80 x 72 x 238mm
Weight (Battery Included)	
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

www.reolink.com