

RLC-820A

Smarte 4K Ultra HD PoE IP-Kamera mit Auto- & Personenerkennung, IP66 wetterfest

- Personen-/Fahrzeugeterkennung
- 4K 8MP Ultra HD
- 100ft Nachtsicht

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
Objektiv	f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 87° • Vertikal: 44°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung
Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)
Audio	Audio-Aufzeichnung
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)
Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufnahme; Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Funktioniert mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ105 x 95mm

Gewicht	467,5g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Mount
2. Metal Aluminum Case
3. High Definition Lens (f=4.0mm)
4. 18 IR LEDs
5. Daylight Sensor
6. Built-In Mic



Only Manual Rotation



1. Micro SD Card Slot

Tip: Rotate the lens to find the micro SD card slot on the bottom.



1. Power
2. Reset Button
3. Network
4. Waterproof Lid

www.reolink.com